

PMT-1A

Цифровой симисторный регулятор мощности

Технические характеристики

Напряжение сети: 220В

Максимальная мощность нагрузки: 200Вт

Шаг регулировки: 5В

Потребляемая мощность: не более 5Вт

Запоминание выбранного значения напряжения



Для качественной и красивой пайки требуется правильно подобрать мощность паяльника для обеспечения определенной температуры его жала.

Данное изделие позволит добиться отличных результатов при невысокой цене.

Прибор может быть использован и для плавной регулировки потребляемой мощности других приборов с активной нагрузкой мощность которых не превышает 200Вт таких как тэн, лампа накаливания и др.

Прибор устанавливается в розетку, а коммутируемая нагрузка подключается к гнездам на передней панели прибора. Отличительной особенностью данного регулятора является трёхразрядный светодиодный индикатор, который отображает эффективное значения напряжения, выбранное пользователем, от 0 до 220В.

Управление регулятором мощности осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных по обе стороны от индикатора. Левая кнопка уменьшает текущее напряжение на 5 вольт, правая увеличивает его на 5 вольт. Для запоминания выбранного значения напряжения нужно кратковременно зажать обе кнопки одновременно. Изменение мощности на нагрузке осуществляется путем ее коммутации через встроенный в прибор симистор.

Внимание! На выходе прибора присутствует опасное для жизни напряжение!